

CASAMBI steuerbare Schnittstelle für DIN-Hutschienen

CASAMBI controllable Interface for DIN-rail



CASAMBI
READY



Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808947
Typ <i>Type</i>	Jellyfish A.JF_A01
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	100..240 Vac; 18..30 Vdc
Signalausgang <i>Signal output</i>	4 Kanäle; Steuerung einer induktiven Last (mit Relais) erlaubt <i>4 channels; controlling of the inductive load (with relays) is allowed</i>
Max. Ausgangsleistung <i>Max. output power</i>	100mA / 30Vdc
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+45 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	65 °C
Abmessungen <i>Dimensions</i>	90 x 53 x 58 mm

- Schnittstelle zum Regeln von Gira Bus 1119 00 Konnex, Philips LCU2070, Creston C2N-UNI8IO, Lutron QSE-CI-WCI, Relais, Rollostuerung, Einzel- und Mehrkanaligen D-PWM Vorschaltgerät-Steuerung
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“,....)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Für DIN-Hutschiene; bei Einbau in Schaltschränken ist mit verminderter Reichweite zu rechnen.
- *Interface to control Gira Bus 1119 00 Konnex, Philips LCU2070, Creston C2N-UNI8IO, Lutron QSE-CI-WCI, Relais, Rollostuerung, single- and multichannel D-PWM ballast control*
- *Free App from CASAMBI (Apple/Android):*
 - *lighting control (colour/dim level)*
 - *configuration of luminaires and luminaires networks*
 - *creation of scenes and animations (colour gradient)*
 - *automatic detection of new devices*
 - *intelligent timer and gallery function*
 - *protection settings of your luminaires network („just me“, „with password“,....)*
- *You can setup a gateway, but it is not necessary*
- *For DIN-rail; when installed in control cabinets reduced radio range is to be expected.*

Weitere
Informationen



More
Information



App for
iOS



App for
Android



Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise“.

