



CASAMBI
READY



Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808800	808790
Typ <i>Type</i>	Aria Neolighter	Aria Brick
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm	
Schaltmöglichkeit <i>Switch possibility</i>	Drehknopf, Schütteln, Taster <i>turning knob, shake, buttons</i>	
Reichweite <i>Range</i>	10 m	
Batterie <i>Battery</i>	CR2032	
Batterie Lebensdauer <i>Battery Lifetime</i>	2 - 5 Jahre <i>2 - 5 years</i>	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	Ø 29 x 49,5 mm	90 x 90 x 47 mm

- Funkschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten
- 3+1 programmierbare Funktionen
- Programmierung erfolgt per Smartphone/Tablet
- Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
- Passend: Silikongehäuse „Aria Brick“ Art. 808790
- Nur in Verbindung mit Casambi-Schnittstellen nutzbar
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“,...)

- *Remote control to control Casambi devices*
- *3+1 programmable functions*
- *Programming via smartphone/tablet*
- *The battery lifetime depends on the usage*
- *Corresponding: silicon housing "Aria Brick" Art. 808790*
- *The usage is only achievable in connection with Casambi interfaces*
- *Free App from CASAMBI (Apple/Android):*
 - *lighting control (colour/dim level)*
 - *configuration of luminaires and luminaires networks*
 - *creation of scenes and animations (colour gradient)*
 - *automatic detection of new devices*
 - *intelligent timer and gallery function*
 - *protection settings of your luminaires network ("just me", "with password",...)*

App for
iOS



App for
Android

